

# Schaltung des SoftRock v.6.1 / Ausschnitt

Änderungen an der Standardversion für verbesserten 80m Betrieb

## Dimensionierung des Eingangsfilters

- C21 : 1000 pF
- C22 : 360 pF (2 Stück 180 pF parallel)
- C23 : 1000 pF
- L1 : 18 Wdg. auf T30-2 (rot)
- L2 : 30 Wdg. auf T30-2 (rot)
- T1 : primär 18 Wdg. / sekundär 2mal 8 Wdg. bifilar auf T30-2 (rot)

## Quarzoszillator 14 bis 15 MHz

- C5 : 220 pF
- C6 : 180 pF
- JP1 in Position 'x4'

